


פנס לד אלחוטי Eco Stage - PxTUBE



חדש מ-Eco Stage, ה-PxTUBE האלחוטי, טיוב לד פיקסל קיים ב-2 מידות, מתאים לשימוש באירועים, קליפים, טלוויזיה, תיאטרון ועוד...

ה-PxTUBE מבוסס סוללה חזקה, מגוון אפקטים לבחירה כמו גם תכנות באמצעות בקרה אלחוטית מבוססת טכנולוגיית LumenRadio

מגוון אביזרים לחיבור בצורות שונות ומיוחדות בשביל להשלים את האפקט לבמה שלכם!

מפרט טכני

כללי

יצרן: Eco Stage

צבע גוף: Black

חשמל

מתח עבודה: Battery Runtime up to 24 hours | (24V DC (battery lifetime: 70 % after 300 cycles

הספק כולל: 0.5M- 48W | 1m- 70W

זרם עבודה: 2A

מקור אור

סוג נורה: 160x0.5W RGB+Mint+Amber | 320x0.5W RGB+Mint+Amber

עוצמת הארה: Luminous 3200K: 2600lm# Light Output 3200 K @ 1m: 800lux

CRI: >95

זווית פיזור: 115°x135°

מידות

אורך: 550mm# 1035mm

רוחב: 44mm

גובה: 44mm

משקל: 0.85Kg | 1.35Kg

שליטה

שליטה: (Wired DMX (via 4 pin M8 connector

שליטה אלחוטית: (LumenRadio CRMX Receiver Built-in | 2.4G remote control (within 50m

מצבי הפעלה DMX: 2ch | 3ch | 5ch | 10ch | 12ch | 20ch | 40ch

קירור

טמפ' עבודה: 40°-0°

סביבת עבודה

דירוג IP: IP65

פרמטרים Moving Light

שליטה בלד: Pixel LED

CMY / RGBW: CCT | RGB+Mint+Amber

סטרוב: Strobe 0 - 25 Hz

אביזרים

אביזרים אופציונליים: AT-PXTUBE-0.5M-1 | AT-PXTUBE-1M-1: Case for 16 Tubes | Case for 8 Tubes# AT-PXTUBE-C1: Two Parallel Connector, Connect The Tubes in Parallel# AT-PXTUBE-C2: Three way Connector - Connect the tubs in 3 Directions# AT-PXTUBE-C3: Double Tube Vertical Connector- Connect the tubes in an angle# AT-PXTUBE-C4: Six way connector - connect the tubes in 6 dircetions# AT-PXTUBE-C5: Four Way #Connector - Connects th Tubes In 4 Directions

מק"ט

מק"ט דנאור: AT-PXTUBE-0.5M

Eco Stage - PxTUBE

לחץ לצפייה בEco Stage - PxTUBE 