

פנס טלוויזיה וקולנוע בלד Rosco-Mini Switch



כמו אחיו הגדול Mini Switch כולל את אותן התכונות של ה-SL1 ביחס יוצא דופן של גודל-משקל-הספק. כלי תאורה מושלם לניוד ולטכנאי בשטח. הה Mini Switch קל באופן יוצא דופן ומציע מגוון רחב של אביזרים אופציונליים המאפשרים יצירת אפקט נכון ומתאים לעבודה

מפרט טכני

כללי

יצרן: Rosco

צבע גוף: שחור

סוג החומר: Aluminum

חשמל

מתח עבודה: 24VDC or Battery 10-36VDC

הספק כולל: 85W

זרם עבודה: 3.5A

מקור אור

סוג נורה: 1092pcs SMD2835

עוצמת הארה: 3200K @ 1m: 1510lm# 5600K @ 1M: 1593lm

גוון צבע: 3000K to 5600k

CRI: CRI: 94% @3200k - 96% @5600k# TRCI-II: 91% @3200k - 94% @5600k

מידות

אורך: 585mm

רוחב: 200mm

עומק: 20mm

משקל: 1.7kg

שליטה

שליטה: DMX 512 protocol

שליטה אלחוטית: (wireless remote optional)

דימר: (Flicker Free at Any FPS - 0 to 100% (2 speeds

קירור

קירור: Passive Cooling Technology - No Fins, No Fans

סביבת עבודה

דירוג IP: IP20

תקינה

אישור בינלאומיים: CE, CSA, RoHS

אביזרים

אביזרים אופציונליים: UBB# Extansion Cable# The Dome# Rigid Bag# BarnDoors# DOP Choice SnapGrid# DOP Choice SnapBag# Quick-fit Handle# GouseNeck Mounting# Standard Lolly Pop Mount

Mini Switch Presentation

לחץ לצפייה ב-Mini Switch Presentation 

Mini Switch- How To Use

לחץ לצפייה ב-Mini Switch- How To Use 

קבצים להורדה

דף מידע
(891.27 KB)

